

¿Cómo generar una OT correctiva?

help2.fractal.com/hc/es-es/articles/25200015086093--Cómo-generar-una-OT-correctiva

Es posible añadir una tarea no planificada desde cualquiera de las siguientes vistas de los módulos de órdenes de trabajo: *Kanban*, *Calendario* y *Tareas Pendientes*.

En la vista deseada, haga clic en el botón "Añadir" situado en la parte inferior derecha para crear una tarea no planificada, así como se muestra en las siguientes imágenes:

Vista Kanban:

The screenshot displays the Kanban view of a task management system. The interface is organized into four columns representing different stages of work orders (OTs):

- Tareas Pendientes (111):** Contains three task cards. The top card is 'Revisión semanal de aire acondicionado' (Priority: ALTA). The middle card is 'REVISION DIARIA (COPY)' (Priority: MEDIA). The bottom card is 'REVISION DIARIA (COPY)' (Priority: MEDIA).
- OTs en Proceso (2219):** Contains three task cards. The top card is 'MONTACARGA 1003' (0% progress). The middle card is 'Múltiples activos' (0% progress). The bottom card is 'Cabezal 1' (0% progress).
- OTs en Revisión (153):** Contains three task cards. The top card is 'Cabezal 1' (100% progress). The middle card is '03 - Exaustão' (0% progress). The bottom card is '03 - Exaustão' (0% progress).
- OTs Fin:** Contains three task cards. The top card is 'Prédio Barr' (0% progress). The middle card is 'AIRE ACON' (0% progress). The bottom card is '03 - Exaustão' (0% progress).

A red box highlights a blue '+' button in the bottom right corner of the 'OTs Fin' column, indicating the 'Add' function.

Vista Calendario:

📅 Tareas Pendientes x 📋 Órdenes de Trabajo x

Calendario Mes 2024-07-03 ⓘ

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
01 <input type="checkbox"/> 05:35 Test Imene 06:00 OT-294-FRA 0% 06:11 OT-1794-23 0% + 3 Más	02 <input type="checkbox"/> 08:53 Troca da mang... 09:45 OT-318-FRA 0% 10:36 OT-320-FRA 100% + 3 Más	03 01:00 OT-254-FRA 0% 08:00 OT-316-FRA 100% <input type="checkbox"/> 09:03 REVISION DIARIA (C... + 6 Más	04 02:00 OT-319-FRA 100% <input type="checkbox"/> 09:50 Revision semanal d... <input type="checkbox"/> 19:52 Mantenimiento sem...	05 09:00 OT-319-FRA 100%	06	07
08 01:00 OT-251-FRA 0% 14:30 OT-74-PL 100%	09 <input type="checkbox"/> 10:26 Revisión semanal d...	10 15:00 OT-125-FER 100%	11 04:20 OT-24-ELE 0% 12:47 OT-127-FRA 0% 12:47 OT-126-FER 0%	12	13	14 10:00 OT-238-FRA 100% 12:11 OT-293-FRA 0%
15 05:00 OT-15-FER 100%	16 13:00 OT-1000137-24 0%	17	18 <input type="checkbox"/> 03:28 3 months task 03:56 OT-53-ELE 0% 11:26 OT-268-FRA 100%	19 <input type="checkbox"/> 08:00 MANTENIMIENTO P... 08:01 OT-1000142-24 0%	20	21
22	23 13:00 OT-1000167-24 100%	24	25 10:00 OT-1895-23 0%	26	27	28 <input type="checkbox"/> 17:32 Sustitución de tornil...
29	30	31	01 05:00 OT-201-ABC 100%	02 <input type="checkbox"/> 08:39 MANTENIMIENTO P... 08:39 OT-317-FRA 0%	03 <input type="checkbox"/> 08:00 MANTENIMIENTO P... <input type="checkbox"/> 13:00 Sustitución de cade...	04



Vista Tareas Pendientes:

Fecha Programada: Jul 31/2024

<input type="checkbox"/>	Código	Activo	Tarea	Activador	Atraso	Plan de Tareas	Fecha Calculada
<input type="checkbox"/>	AA--08	AIRE ACONDICIONADO	Revisión semanal de aire ac...	Fecha Cada 1 Semana(s)	0	Plan de mantenimiento de A...	2024-07-09 10:24
<input type="checkbox"/>	ACT.HERR-0...	LLAVE TORQUE M1/4\ 4-20...	REVISION DIARIA (COPY)	Fecha Cada 1 Dia(s)	0	AIRE SPLIT NO ENFRIA	2024-07-03 09:00
<input type="checkbox"/>	Plat 001	Planta ECL { Plat 001 } Santi...	REVISION DIARIA (COPY)	Fecha Cada 1 Dia(s)	0	AIRE SPLIT NO ENFRIA	2024-07-03 09:00
<input type="checkbox"/>	SOLID-01	SOLID WORKS { SOLID-01 }	REVISION DIARIA (COPY)	Fecha Cada 1 Dia(s)	0	AIRE SPLIT NO ENFRIA	2024-07-03 09:00
<input type="checkbox"/>	GUA-RE-001	REATOR	Troca da mangueira - Reator	Tarea no Programada	0		2024-07-02 08:53
<input type="checkbox"/>	MOTC-1001	MONTACARGA 1001	MANTENIMIENTO PREVENT...	Fecha Cada 1 Meses	0	PLAN DE TAREAS PARA MO...	2024-07-20 08:00
<input type="checkbox"/>	AA--09	AIRE ACONDICIONADO	Revision semanal de AA	Fecha Cada 1 Semana(s)	0	Plan de mtto de torres de ref...	2024-07-05 09:50
<input type="checkbox"/>	HOR-01	HORNO 01	Test Imene	Tarea no Programada	2		2024-07-01 05:31
<input type="checkbox"/>	NU4	NU	SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	15	PLAN NU-	2024-06-17 12:00
<input type="checkbox"/>	NU5	NU	SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	7	PLAN NU-	2024-06-25 12:00
<input type="checkbox"/>	NU6	NU	SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	9	PLAN NU-	2024-06-23 12:00
<input type="checkbox"/>	NU7	NU	SEMANAL	Fecha Cada 1 Semana(s)	4	PLAN NU-	2024-06-28 12:00

Mostrando 45 de 45



Una vez dando clic en la opción agregar, comenzamos a crear la orden de trabajo, llenaremos los campos correspondientes asociados al activo

< Tarea no Programada

1 Activo 2 Tarea 3 SubTareas 4 Recursos

Activo

Activo no puede estar en blanco

Fecha del incidente: 2024-02-25 22:49

Solicitado Por: Fabián Eliecer Montoya Fonnegra

¿Falló el Activo?

Siguiente >

< Tarea no Programada

1 Activo 2 Tarea 3 SubTareas 4 Recursos

Activo: MOTOR ELECTRICO

Fecha del incidente: 2024-02-25 22:49

Solicitado Por: Elkin Alfonso Montoya Pérez

¿Falló el Activo?

Tipo de falla: CORTO CIRCUITO

Causa de falla: CONEXION INCORRECTA

Método de detección de falla: INSPECCION VISUAL

Severidad de las Fallas: Media

Tipo de daño causado: Ninguno

Tiempo de interrupción a otros activos: 000:00

Activo fuera de servicio

Fecha de inicio del fuera de servicio: 2022-02-16 11:00

Siguiente >

Luego de registrada la información asociada al activo, continuaremos incluyendo los campos asociados a la tarea

[← Tarea no Programada](#)

Activo Tarea SubTareas Recursos

Descripción de la Tarea
Corretiva troca de Correia (COPY)

Nota

Tipo de tarea: CORRETIVA Clasificación 1: Clasificación 1

Prioridad: Media Duración estimada: 000:10 Número de Solicitud:

¿Este trabajo ya fue realizado?

Opciones:
 Enviar a tareas pendientes Enviar a OTs en Proceso

Fecha Programada
2024-02-25 22:59

[← Atrás](#) [Siguiente >](#)

En el siguiente paso definiremos la información asociada a las subtareas que incluye la orden de trabajo

		✓ Activo	✓ Tarea	3 SubTareas	4 Recursos	
	Orden	Descripción	Tipo	Grupo/Parte	Obligatorio	Adjunto Obligatorio
		1	teste	Si / No	No	No
		2	teste	Verificación	No	No
		3	teste	Texto	No	No
		4	QUAL A COR DO FILTRO?	Lista	MOTOR	No

< Atrás Siguiente >



Luego, asociamos los recursos que se necesitarán para completar la OT y finalizaremos la creación de la misma.

✓
Activo

✓
Tarea

✓
SubTareas

✓
Recursos

	Cantidad	Unidad	Descripción	Tipo	Costo unitario	Costo Total	Fuente del Recurso
 	10	UNIDAD	CABLE AWG 6 { CAB-0001 }	Inventario	€ EUR 0,00	€ EUR 0,00	

< Atrás

Finalizar >

